



L – Ablakemelő kapcsoló a baloldali ajtóhoz

R – Ablakemelő kapcsoló a jobboldali ajtóhoz

1 – Nincs csatlakoztatva

2 – Zöld/Fekete

3 – Fehér

5 – Nincs csatlakoztatva

6 – Sárga/Fekete

7 – Nincs csatlakoztatva

8 – Nincs csatlakoztatva

9 – Sárga

10 – Nincs csatlakoztatva



- Fekete



- Piros

Fekete vezeték csatlakoztassa a földeléshez

Piros vezeték csatlakoztassa a Pozitívra (+12V)

Fehér vezeték csatlakoztassa a riasztó fehér vezetékéhez

Csatlakoztassa a baloldali ablakemelő motorjához

- Keresse meg a baloldali ablakemelő kapcsoló két vezetékét, ami az ablakemelő motorhoz kapcsolódik
- Keresse meg az ablakemelő kapcsolónak a pozitív vezetékét (ami az ablakot szabályozza), majd vágd el
- Csatlakoztassa a vezetékét, ami a motorból jön a modul zöld vezetékéhez és csatlakoztassa a kapcsolóból jövő vezetékét a modul sárga vezetékéhez

Csatlakoztassa a jobboldali ajtó ablakemelő motorjához

- Keresse meg a jobboldali ablakemelő két vezetékét, ami az ablakemelő motorhoz kapcsolódik
- Keresse meg az ablakemelő kapcsolónak a pozitív vezetékét (ami az ablakot szabályozza) majd vágja el
- Csatlakoztassa a vezetékét, ami a motorból jön a modul **zöld/fekete** vezetékéhez és csatlakoztassa a kapcsolóból jövő vezetékét a **sárga/fekete** vezetékhez

Működés: Az ablakemelő modul lehetővé teszi az ablak egyidejű zárását a riasztó élesítésével, csak rádiófrekvenciás távadóval működik.

Két biztosíték szabályozza az ablakemelő motor automatikus leállítását.

Energia ellátás: 12V DC

Áramerősség: 0,1 mA

Forgalmazó: S.M.Power Kft.

2310. Szigetszentmiklós, Csepeli út 15.

www.smpower.eu